

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-sg1218mpe-16xge-poe-2xsfp-p-16413.html>

Przełącznik SG1218MPE 16xGE PoE+ 2xSFP



Cena brutto	1 165,00 zł
Cena netto	947,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUTPLSS16000003
Kod producenta	TL-SG1218MPE
Kod EAN	6935364086923

Opis produktu

Przełącznik Easy Smart PoE/PoE+ JetStream, 16 portów gigabitowych TL-SG1218MPE

- 16 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s PoE+
- Całkowita moc PoE na poziomie 192 W czyni to urządzenie idealnym uzupełnieniem systemów monitoringu dla małych i średnich firm
- Funkcja Port Priority zapewnia wysoką jakość działania usług wrażliwych na zakłócenia, takich jak wideo monitoring
- Inteligentne zarządzanie zużyciem energii chroni przełącznik przed przeciążeniami
- Funkcja QoS zapewnia płynne surfowanie po Internecie, a IGMP Snooping dba o optymalizację ruchu dla usługi IPTV.

Akcesoria w zestawie:	TL-SG1218MPE Kabel zasilający Instrukcja instalacji Płyta CD Zestaw do montażu w szafie rack Gumowe nóżki
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bufor pakietów:	4.1
Klasa przełącznika:	SMART
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	16
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	16
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	2
Liczba portów SFP+:	Brak
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Port konsoli:	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps):	23.8
Przepustowość (switche Gbps):	36
QoS:	Obsługa priorytetowania portów w oparciu o 802.1p/DSCP Obsługa 4 kolejek priorytetowania Funkcja ograniczania prędkości transmisji Funkcja Storm Control
Rozmiar ramki Jumbo:	9
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wentylator (switche):	Tak
Wymiary:	440 × 180 × 44 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Interfejs GUI Program Easy Smart Configuration Utility
Zasilacz (switche):	Wewnętrzny

Zasilanie:
Zastosowanie (switche):

100-240 V AC, 50/60 Hz
Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)